



EXTRONIC AKU DETEKTOR DIN

El nr.:	8824500500	Type:	AD 600
Pakke str.:	1	Leverandør:	HELVAR
ROHS:	True		

Kort beskrivelse:

Extronic akustisk detektorcentral for DIN-skinne montage

Tekst:

AD600 er en akustisk detektorcentral for DIN-skinne montage, der kan lytte om hjørner i rum med afskærmende indretning. Dette gør den specielt velegnet til trappeopgange, omklædningsrum med skabe og gange, baderum, vinklede korridorer, P-huse, offentlige toiletter, lagerlokaler etc. Akustiske detektorer gør det muligt at styre belysningen i lokaler, hvor det ikke er teknisk muligt eller økonomisk forsvarligt at styre med anden teknik. AD600 har en normkapsel i plast til montering på DIN-skinne. Eftersom AD 600 placeres i et elskab, skal der mindst tilsluttes én ekstern mikrofon. Man kan koble ekstra mikrofoner til (AD260, maks. 6 stk.), PIR-sensorer (fx. PD2200), trykknapper, fotoceller, koblingsure mm. Detektoren har en 12VDC udgang til fx. ekstern detektor.

Specifikationer:

Spænding : 230 VAC Egenforbrug : Max. 9 V A/5 VA uden ekstern belastning Max. belastning: 250 V/5 A resistiv belastning pr. relæudgang Mål: 105 x 90 x 75 mm (8 moduler) Farve: Grå: