

K07_H6_LX_EX_N95

Rev.	Rev. Date	Emne	Init.
------	-----------	------	-------


SNEGLEHUSENE

ADRESSE: RADISEVEJ/ RØDBEDEVEJ, 8200 ÅRHUS N,
MATR NR: 1n, Terp, Århus Jordet
BYGHERRE: NYE HOLDING APS

NYE
byTÆKKER group

Hovedprojekt

Signaturforklaring – Noter

Tegn.nr. / Rev.

K07_H6_LX_EX_N95

Sagsnr.14022	Dato: 2019.12.13	Init. KES/MOJ	Kontrol MSK	Godk. KSO	Skala: -
☐ ARKITEKT:	Bjarke Ingels Group A/S	Kløverbladsgade 56, 2500 Valby	T+45 72 21 72 27		big@big.dk
☐ INGENIØR:	Bjarke Ingels Group A/S	Kløverbladsgade 56, 2500 Valby	T+45 72 21 72 27		big@big.dk
☒ INGENIØR(EL+KLOAK):	Spangenberg & Madsen A/S	Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund	T+45 43 44 60 00		sogm@sogm.dk
☐ LANDSKAB:	Bjarke Ingels Group A/S	Kløverbladsgade 56, 2500 Valby	T+45 72 21 72 27		big@big.dk

SIGNATURER

	GT	Gruppetavle EL i boliger.
	X	230V stikkontakt. EMH Emhætte (Schuko) KØL Køleskab (Schuko) OB Over bordplade OPV Opvaskemaskine (Schuko) P Panelstikkontakt S Spejl på WC V Ventilation VT Vaskemaskine/tørretumbler (Schuko)
	X	230V dobbelt stikkontakt. OB Over bordplade
	T	4 stk. 230V stikkontakter (Schuko) for teknik (Stofa og VVS-installationer)
		230V udendørs stikkontakt med låg IP44. På tagterasser placeres stikkontakten så underkanten flugter med underkant af terassedør.
	X	Panelunderlag for: A Antenne (A) Tomrørsinstallation for antenne
	X	Udtagsdåse. K Komfor/kogeplade E Elevator RU Røgudluftning
	X	1-polet afbryder. U Tænding for udvendig belysning.
		Korrespondanceafbryder.
		Jalousiafbryder for manuelt opluk af ovenlysvindue i opgang.
		Lampeudtag på væg.
		Armatur i trappeopgang.
		Belysningsarmatur. Fabr. og type fremgår af beskrivelsen.
		Akustisk mikrofon for opgangsbelysning.
	X	360 PIR melder. 1 Master 2 Slave
		Røgalarm.
		Dørklokke (trådløs).
		Dørstation/dørtelefon.
	R	Ringetryk ved hoveddør (rækkehuse).
		Potentialudligning.
	RU	Tryk for røgudluftning.

Emne: Signaturforklaring

Tegn. nr.:

Rev. nr.:

K07_H6_LX_EX_N95-01

Dato: 2019.12.13

Rev. dato:

Mål: -



SPANGENBERG & MADSEN
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

Sag: SNEGLEHUSENE

Sagsnr.: 14022

Side.: 1

NOTER

Generelt vedr. højder for EI materiel

Afbrydermateriel placeres 1100 mm. over færdigt gulv til overkant dåse.

Elkomponenter ved døre placeres 150 mm. fra dørhul til midt dåse.

Lampeudtag på væg:

Under færdigt loft placeres lampeudtag 100 mm. fra underkant loft til overkant dåse.

Under ventilationskanal/inddækning placeres lampeudtag 100 mm. fra underkant kanal/inddækning til overkant dåse.

Panelstikkontakter

Panelstikkontakter placeres som vist på nærværende tegning, dog med nedenstående forudsætninger:

- 150 mm. fra vindueshjørner i stue/køkken
- 300 mm. fra hjørne i værelser
- 200 mm. mellem to stikkontakter på samme vægside

Emne: **Noter**

Tegn. nr.:

Rev. nr:

K07_H6_LX_EX_N95-02

Dato: 2019.12.13

Rev. dato:

Mål: -



SPANGENBERG & MADSEN
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

Sag: SNEGLEHUSENE

Sagsnr.: 14022

Side.: **2**
