

## RØGALARM 230V MED BACK-UP BATTERI

Røgalarm 230v tilslutning med 9V batteribackup. Sammenkobling op til 40 røgalarmer.

El nr.: **5485511012**

EAN nr.: **5703901019649**

: **18102**

Leverandør: **SOLAR**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **168**



### Specifikationer

Virkeprincip: Optisk

Standalone: Ja

Kan kobles til net via radio: Nej

Max. antallet netværksforbindelser: 20

Driftspændingsområde: 230 — 230 V

Med spændingsindikator: Ja

Incl. genopladeligt batteri for backup: Ja

Lydstyrke: 85 dB(A)

Med sokkel: Nej

Længde: 110 mm

Diameter: 110 mm

RAL-nummer (beslægtet): 9010

Test-/pauseknop-type: Testknop

Svar temperatur: 0 °C

Kan kobles til net via kabel: Ja

Kan forbindes via radio (valgfrit): Nej

Primær strømforsyning: Netforsyning

Type forsyningsspænding: AC

Batteribackup: Ja

Incl. batteribackup: Alkalisk

Monteringsmetode: Påbygning

Egnet for kanalmontering: Nej

Bredde: 110 mm

Farve: Hvid

Røgmelder: Ja

Kabelindføring: Underside

### Additional Specifications

Food Contact Material: Nej

ROHS: True

REACH: Nej

### Tekst

Vigtigt: Det anbefales en selvstændig gruppe uafhængig af bygningens øvrige el installation Røgalarmen kan sammenkobles med op til 40 enheder indenfor en rækkevidde af 150 meter. For optimal funktion anbefales det at røgalarmer placeres centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks hjørner, minimum 1 meter fra væggen.

### Bullet text

Model: 27230 Sammenkoblingsbar Ø 11 cm Strømforsyning: 9v / 230v Garanti: 2 år